

SYRDK5 键盘型读卡器

■ 产品特色

- 3 LED状态指示。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具备RS485 及 Wiegand 双通讯介面。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 具备 密码 / 卡片 / 密码+卡片 进出机制。
- 内置蜂鸣器提示。
- SYRDK5-M1 : 支持HF手机卡。



■ 产品规格

规格 / 型号	SYRDK5 键盘型读卡器
读卡频率	125KHz(EM) / 13.56MHz(Mifare)
读取范围	5~15cm / 2~6cm
通讯速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)
支持卡片	EM / Mifare
读卡时间	0.1 秒
按键数量	17 键
状态指示	3 LED
数据接口	RS485 · Wiegand
识别码	1 ~ 8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-95A)
反破坏侦测	内置
声音输出	内置蜂鸣器
操作温度	-20°C~70°C
电源供应	8V~15V DC / 0.5~2W
尺寸 (WxHxD)	83 x 121 x 32 mm

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

Copyright © 2010 宝瑞股份有限公司

▶ 订购资讯

型号	说明
■ SYRDK5	键盘型读卡器-EM
■ SYRDK5-M1	键盘型读卡器-Mifare
■ SYRDK5-MIC	键盘型读卡器-Mifare/ i-code